

Název projektu : Stavební úpravy a
zámna využití bytu na zázemí MŠ

Datum: 11/2017

Označení projektu zákazníka:

Vypracoval: Flosman Jiří

PŘÍKONOVÁ BILANCE

2NP

| Číslo místnosti | Název místnosti | Pi(W) | Soudobost | Ps(W) | Okruhy | Rozvaděč |
|-----------------|-----------------------------|-------|-----------|-------|-------------------------|----------|
| 2.1 | chodba | 100 | 0,50 | 50 | světelný okruh | RP1 |
| 2.2 | archiv | 100 | 0,50 | 50 | světelný okruh | RP1 |
| 2.3 | sklad | 100 | 0,50 | 50 | světelný okruh | RP1 |
| 2.4 | místnost pro keramickou pec | 100 | 0,50 | 50 | světelný okruh | RP1 |
| 2.5 | ředitelna | 100 | 0,50 | 50 | světelný okruh | RP1 |
| 2.6 | kuchyňka | 100 | 0,50 | 50 | světelný okruh | RP1 |
| 2.7 | koupelna | 100 | 0,50 | 50 | světelný okruh | RP1 |
| 2.8 | wc | 100 | 0,50 | 50 | světelný okruh | RP1 |
| 2.9 | šatna | 100 | 0,50 | 50 | světelný okruh | RP1 |
| | | | | | | |
| 2.1 | chodba | 2000 | 0,25 | 500 | zásuvkový okruh | RP1 |
| 2.3 | sklad | 0 | 0,25 | 0 | zásuvkový okruh viz.2.1 | RP1 |
| 2.4 | místnost pro keramickou pec | 2000 | 0,25 | 500 | zásuvkový okruh | RP1 |
| 2.5 | ředitelna | 2000 | 0,25 | 500 | zásuvkový okruh | RP1 |
| 2.6 | kuchyňka | 2000 | 0,25 | 500 | zásuvkový okruh I | RP1 |
| 2.6 | kuchyňka | 2000 | 0,25 | 500 | zásuvkový okruh II | RP1 |
| 2.7 | koupelna | 2000 | 0,25 | 500 | zásuvkový okruh | RP1 |
| | | | | | | |
| 2.3 | sklad | 6000 | 0,25 | 1500 | vývod keramická pec | RP1 |
| | | 2000 | 0,25 | 500 | vývod EZS | RP1 |
| | | 2000 | 1,00 | 2000 | rezerva | RP1 |
| | | | | | | |

Celkový soudobý příkon 2NP [W] je:

Výpočtový proud

Hodnota hlavního jističe

Přívodní kabel

7450

10,77

25A/B/3 (pozn.jištění je stávající)

CYKY 4x10 (stávající kabel)